

LT165A 使用不同屏的 IO 口资源

芯片 基本功能	LT165A (QFN-40)								
TFT 屏接口	8bit 8080 接口	SPI 接口			SPI 接口				
最大分辨率	320x240	320x240			320x240				
外挂 Flash	NOR	NOR			NOR+NAND				
SRAM	32KB	32KB			32KB				
RTC	√	√			√				
串口通讯	√ (RXD1, TXD1)	√ (RXD1, TXD1)			√ (RXD1, TXD1)				

TP 类型 可用 IO 口	xTP ⁽¹⁾	CTP	RTP	xTP	CTP	RTP	xTP	CTP	RTP
IO 口总数量	9	5	5	16	12	12	8	0	X ⁽²⁾
IO 口种类说明	GINT, GPIO, PWM, SCI, AIN, I2C, CAN	GINT, GPIO, PWM, SCI, AIN, I2C, CAN	GINT, GPIO, PWM, SCI, AIN, I2C, CAN	GINT, GPIO, PWM, SCI, AIN, CAN, I2C, SPI	GINT, GPIO, PWM, SCI, AIN, CAN, I2C, SPI	GINT, GPIO, PWM, SCI, AIN, CAN, I2C, SPI	GINT, GPIO, PWM, SCI, AIN, CAN, I2C		

Notes:

(1) : xTP 表示不帶 TP

(2) : 不支持 RTP

www.levetop.cn